

„Narodne novine“, broj 43/16.

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

## **PRAVILNIK**

### **O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA**

#### **POGLAVLJE I.**

#### **OPŠTE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

#### *Svrha i područje primjene*

(1) Svrha ovog Pravilnika je osigurati da električna oprema na tržištu zadovoljava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine uz jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1 500 V za istosmjernu struju, osim opreme i pojava navedenih u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014.).

##### **Članak 2.**

#### *Definicije*

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »stavljanje na raspolaganje na tržištu« je svaka isporuka električne opreme za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

2. »stavljanje na tržište« je prvo stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu Unije;

3. »proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja proizvodi električnu opremu ili koja je konstruirala ili proizvela električnu opremu i stavlja na tržište tu opremu pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;

4. »ovlašteni zastupnik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisano ovlastio da određene zadatke obavlja u njegovo ime;

5. »uvoznik« je svaka fizi ka ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja elektri nu opremu iz tre e zemlje stavlja na tržište Unije;
6. »distributer« je svaka fizi ka ili pravna osoba u opskrbnom lancu, razli ita od proizvo a a ili uvoznika, koja stavlja elektri nu opremu na raspolaganje na tržištu;
7. »gospodarski subjekti« su proizvo a , ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;
8. »tehni ka specifikacija« je dokument kojim su propisani tehni ki zahtjevi koje elektri na oprema mora ispuniti;
9. »uskla ena norma« zna i uskla ena norma kako je utvr eno lankom 2. stavkom 1. to kom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;
10. »ocjenjivanje sukladnosti« zna i postupak kojim se utvr uje da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi iz lanka 3. i navedeni u Dodatku I., a koji se odnose na elektri nu opremu;
11. »povrat« je svaka mjera usmjerena na postizanje vra anja elektri ne opreme koja je ve stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;
12. »povla enje« je svaka mjera usmjerena na sprje avanje da elektri na oprema u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;
13. »zakonodavstvo Unije o uskla ivanju« je svako zakonodavstvo Unije kojim se uskla uju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;
14. »oznaka CE« je oznaka kojom proizvo a ozna uje da je elektri na oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvr enima zakonodavstvom Unije o uskla ivanju kojima je predvi eno njeno stavljanje.

### lanak 3.

#### *Stavljanje na raspolaganje na tržištu i sigurnosni zahtjevi*

(1) Elektri na oprema iz lanka 1. ovoga Pravilnika može se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u podru ju sigurnosti na snazi u Uniji, te kada ne ugrožava sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da je ispravno ugra ena, održavana i korištena u namijenjene svrhe.

(2) Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva iz stavka 1. ovoga lanka propisani su u Dodatku I ovoga Pravilnika.

### lanak 4.

#### *Slobodno kretanje*

Ne smije se sprje iti stavljanje na raspolaganje na tržištu elektri ne opreme, ako je ta oprema u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

### lanak 5.

## *Opskrba elektri ne energijom*

Energetski subjekti nadležni za distribuciju elektri ne energije ne smiju korisnicima postavljati strože sigurnosne zahtjeve za elektri nu opremu od onih propisanih lankom 3. i Dodatkom I. ovoga Pravilnika za priklju ak na mrežu elektri ne energije ili za napajanje elektri nom energijom.

### POGLAVLJE II.

#### OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

##### lanak 6.

### *Obveze proizvo a a*

(1) Prilikom stavljanja svoje elektri ne opreme na tržište proizvo a i moraju osigurati da je ta oprema konstruirana i proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima navedenim u lanku 3. i utvr enim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvo a i moraju izraditi tehni ku dokumentaciju iz Dodatka III. ovoga Pravilnika i provesti ili dati provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(3) Kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga lanka dokazana sukladnost elektri ne opreme sa sigurnosnim zahtjevima iz lanka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, proizvo a i moraju sastaviti EU izjavu o sukladnosti te staviti oznaku CE.

(4) Proizvo a i moraju uvati tehni ku dokumentaciju navedenu u Dodatku III. ovoga Pravilnika i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je elektri na oprema stavljena na tržište.

(5) Proizvo a i moraju osigurati da se provode postupci serijske proizvodnje koji osiguravaju sukladnost s ovim Pravilnikom. Potrebno je na odgovaraju i na in uzeti u obzir promjene u konstruiranju ili zna ajkama proizvoda kao i promjene u uskla enim normama navedenim u lanku 12. ovoga Pravilnika, me unarodnim ili nacionalnim normama navedenima u lancima 13. i 14. ovoga Pravilnika ili drugim tehni kim specifikacijama na temelju kojih je potvr ena sukladnost elektri ne opreme.

(6) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja elektri na oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potroša a, proizvo a i ispituju uzorke elektri ne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne elektri ne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom pra enju moraju obavijestiti distributere.

(7) Proizvo a i moraju osigurati da je elektri na oprema koju su oni stavili na tržište ozna ena brojem tipa, šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim identifikacijskim elementom ili, kad to ne dopušta veli ina ili vrsta elektri ne opreme, da se traženi podaci navedu na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz elektri nu opremu.

(8) Proizvo a i su obvezni na elektri noj opremi ili, kad to nije mogu e, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati elektri nu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgova ko ime ili

registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvod dostupan, a kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(9) Proizvođači moraju osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Takve upute i informacije te svako označavanje jasno je, razumljivo i shvatljivo.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom bez odgode poduzimaju popravne radnje potrebne kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(11) Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku

(12) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju s njim suradivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju električna oprema koju su stavili na tržište.

## Članak 7.

### *Ovlašteni zastupnici*

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 6. stavka 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač kojim mu se omogućuje obavljanje najmanje sljedećeg:

1. uvođenje EU izjave o sukladnosti i tehničke dokumentacije kako bi je mogao dati na raspolaganje nadležnom inspekcijskom tijelu još 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište;

2. dostavljanje svih podataka i dokumenata neophodnih za dokazivanje sukladnosti električne opreme nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov opravdani zahtjev;

3. suradnja s nadležnim inspekcijskim tijelom, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema obuhvaćena ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

## lanak 8.

### *Obveze uvoznika*

- (1) Uvoznici moraju staviti na tržište samo sukladnu elektri nu opremu.
- (2) Prije stavljanja elektri ne opreme na tržište uvoznici moraju osigurati da je proizvo a proveo odgovaraju i postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehni ku dokumentaciju, da elektri na oprema nosi oznaku CE i da su uz nju priloženi traženi dokumenti te da je proizvo a ispunio zahtjeve iz lanka 6. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.
- (3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da elektri na oprema nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz lanka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti elektri nu opremu na tržište sve dok se ne provede njezino uskla ivanje. Nadalje, ako elektri na oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvo a i nadležno inspeksijsko tijelo.
- (4) Uvoznici moraju na elektri noj opremi ili, kad to nije mogu e, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati elektri nu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgova ko ime ili registrirani trgova ki znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.
- (5) Uvoznici moraju osigurati da su uz elektri nu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku.
- (6) Uvoznici moraju osigurati, dok je elektri na oprema pod njihovom odgovornoš u, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim ciljevima navedenim u lanku 3. i utvr enim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.
- (7) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja elektri na oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potroša a, uvoznici ispituju uzorke elektri ne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne elektri ne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom pra enju moraju obavijestiti distributere.
- (8) Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da elektri na oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom, moraju bez odgode poduzeti potrebne popravne radnje kako bi elektri nu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako elektri na oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država lanica u kojima su elektri nu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navode i podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.
- (9) Uvoznici tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je elektri na oprema bila stavljena na tržište, moraju imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za nadležno inspeksijsko tijelo te osigurati da je tehni ka dokumentacija dostupna tom tijelu na njegov zahtjev.
- (10) Na opravdan zahtjev nadležnog inspeksijskog tijela uvoznici moraju tom tijelu dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroni kom obliku potrebnu za dokazivanje sukladnosti elektri ne opreme na hrvatskom jeziku.

(11) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela uvoznici moraju s njim sura ivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja elektri na oprema koju su stavili na tržište.

#### lanak 9.

##### *Obveze distributera*

(1) Kad stavljaju elektri nu opremu na raspolaganje na tržištu, distributeri su dužni djelovati prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja elektri ne opreme na raspolaganje na tržištu distributeri moraju provjeriti nosi li elektri na oprema oznaku CE, te jesu li uz tu elektri nu opremu priloženi potrebni dokumenti te upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku te jesu li proizvo a i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz lanka 6. stavaka 7. i 8. i lanka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da elektri na oprema nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz lanka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti elektri nu opremu na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino uskla ivanje. Nadalje, ako elektri na oprema predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvo a a ili uvoznika te nadležno inspekcijsko tijelo.

(4) Distributeri moraju osigurati, dok je elektri na oprema pod njihovom odgovornoš u, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima navedenima u lanku 3. i Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(5) Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da elektri na oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovim Pravilnikom, moraju osigurati provo enje potrebnih popravnih radnji kako bi se ta elektri na oprema uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili vratila. Nadalje, ako elektri na oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država lanica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu elektri nu opremu navode i podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(6) Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela distributeri tom tijelu moraju dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroni kom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti elektri ne opreme.

(7) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela distributeri moraju sura ivati s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja elektri na oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu.

#### lanak 10.

##### *Slu ajevi u kojima se obveze proizvo a a primjenjuju na uvoznike i distributere*

Ako uvoznik ili distributer stavlja elektri nu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgova kim znakom ili preina i elektri nu opremu koja je ve stavljena na tržište na takav na in da to može utjecati na sukladnost s ovim Pravilnikom, smatra se proizvo a em za

potrebe ovog Pravilnika te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

članak 11.

### *Identifikacija gospodarskih subjekata*

(1) Gospodarski subjekti, na zahtjev, moraju nadležnom inspekcijskom tijelu dati podatke o identitetu:

1. svakog gospodarskog subjekta koji ima isporu električne opreme;

2. svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili električnu opremu.

(2) Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predložiti podatke koji su navedeni u stavku 1. ovoga članka deset godina nakon što im je isporučena električna oprema i deset godina nakon što su isporučili električnu opremu.

## POGLAVLJE III.

### SUKLADNOST ELEKTRIČNE OPREME

članak 12.

### *Pretpostavka sukladnosti na temelju usklađenih normi*

Za električnu opremu koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi koje su objavljene u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa sigurnosnim zahtjevima koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom normi iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika.

članak 13.

### *Pretpostavka sukladnosti na temelju međunarodnih normi*

(1) Ako ne postoje usklađene norme iz članka 12. ovoga Pravilnika, pretpostavlja se da, u svrhu njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu prema članku 3. ili slobodnog kretanja prema članku 4. ovoga Pravilnika, zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika i ona električna oprema koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama međunarodnih normi koje je odredila Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) te za koju je primijenjen postupak objavljivanja predviđen u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(2) O sigurnosnim odredbama iz stavka 1. ovoga članka Komisija će obavijestiti države članice. Komisija će nakon savjetovanja s državama članicama utvrditi sigurnosne odredbe, a posebno varijante koje preporučuje za objavljivanje.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će u roku od tri mjeseca obavijestiti Komisiju o svojim primjedbama na sigurnosne odredbe, navodeći i sigurnosne razloge zbog kojih one ne mogu biti prihvaćene.

(4) U svrhu informiranja, upute na sigurnosne odredbe na koje nije bilo nikakvih primjedbi objavit će se u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

### *Pretpostavka sukladnosti na temelju nacionalnih normi*

Ako ne postoje usklađene norme iz članka 12. ovoga Pravilnika ili meunarodne norme iz članka 13. ovoga Pravilnika, pretpostavlja se da, u svrhu njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu prema članku 3. ili slobodnog kretanja prema članku 4. ovoga Pravilnika, zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika i ona električna oprema proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima normi koje su na snazi u državi članici u kojoj je proizvedena i ako ta oprema osigurava razinu sigurnosti jednaku onoj koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.

### *EU izjava o sukladnosti*

(1) EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti mora imati strukturu iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika, mora sadržavati elemente određene u Modulu A iz Dodatka III. ovoga Pravilnika i redovno se ažurirati i biti na hrvatskom jeziku.

(3) Kada se na električnu opremu primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući i pozivanja na njihovo objavljivanje.

(4) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost električne opreme sa zahtjevima iz ovog Pravilnika.

Članak 16.

### *Općina za oznaku CE*

Za oznaku CE vrijede općina utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 17.

### *Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE*

(1) Na električnoj opremi ili njezinoj deklaraciji oznaka CE mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog same naravi električne opreme, oznaka se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

(2) Oznaka CE mora se staviti prije nego što je električna oprema stavljena na tržište.



## POGLAVLJE IV.

### NADZOR NAD TRŽIŠTEM I KONTROLA ELEKTRI NE OPREME KOJA ULAZI NA TRŽIŠTE

lanak 18.

*Primjena Uredbe (EZ) br. 765/2008*

lanak 15. stavak 3. i lanci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na elektri nu opremu.

lanak 19.

*Postupak rukovanja elektri nom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini*

(1) Inspekcijski nadzor nad stavljanjem na raspolaganje elektri ne opreme na tržištu i uporabu sukladno Zakonu o tehni kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori, u skladu s njihovim nadležnostima.

(2) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ima dovoljno razloga vjerovati da elektri na oprema obuhva ena ovim Pravilnikom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili doma ih životinja ili imovine, tada ono provodi ocjenjivanje u cilju potvrde ispunjava li navedena elektri na oprema sve relevantne zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Odgovaraju i gospodarski subjekti prema potrebi sura uju s nadležnim inspekcijskim tijelom u tu svrhu.

(3) Ako tijekom ocjenjivanja iz stavka 2. ovoga lanka nadležno inspekcijsko tijelo ustanovi da elektri na oprema nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, ono e bez odgode zahtijevati da odgovaraju i gospodarski subjekt provede sve odgovaraju e popravne radnje kako bi elektri nu opremu uskladio s tim zahtjevima, povukao elektri nu opremu s tržišta ili izvršio povrat u razumnom roku, o emu odlu uju s obzirom na vrstu rizika.

(4) Na mjere iz stavka 3. ovog lanka primjenjuje se lanak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(5) Ako nadležno inspekcijsko tijelo smatra kako se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno podru je, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješ uju Komisiju i druge države lanice.

(6) Gospodarski subjekt mora osigurati provo enje svih odgovaraju ih popravnih radnji u pogledu elektri ne opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(7) Ako odgovaraju i gospodarski subjekt ne provede odgovaraju e popravne radnje u roku iz stavka 3. ovoga lanka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovaraju e privremene mjere kako bi ograni ilo ili zabranilo stavljanje elektri ne opreme na raspolaganje na nacionalno tržište te povuklo elektri nu opremu s nacionalnog tržišta ili izvršilo povrat.

(8) Nadležno inspekcijsko tijelo bez odgode obavješ uje Komisiju i druge države lanice o tim mjerama.

(9) Podaci iz stavka 8. ovoga lanka uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju električne opreme koja nije usklađena, njihovo podrijetlo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente odgovarajućeg gospodarskog subjekta. Nadležno inspekcijsko tijelo posebno navodi je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

– električna oprema ne ispunjava sigurnosne zahtjeve iz lanka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika u pogledu zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja ili imovine; ili

– nedostaci u usklađenim normama iz lanka 12. ili u međunarodnim ili nacionalnim normama iz lanka 13. i 14. ovoga Pravilnika u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

(10) Nadležno inspekcijsko tijelo, bez odgode mora obavijestiti Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću u određenoj električnoj opremi te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom druge države članice.

(11) Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz stavka 8. ovoga lanka ne podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

(12) Nadležno inspekcijsko tijelo mora osigurati trenutna poduzimanja odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje električne opreme s tržišta, koje se odnose na dotičnu električnu opremu.

članak 20.

### *Sukladna električna oprema koja predstavlja rizik*

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s lankom 19. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrdi da električna oprema, iako je sukladna s ovim Pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, ili za domaću životinju ili imovinu, ono će od odgovarajućeg gospodarskog subjekta zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera kako dotična električna oprema nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljala rizik, tražiti njezino povlačenje s tržišta ili povrat u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

(2) Gospodarski subjekt osigurava provođenje odgovarajućih popravničkih radnji u pogledu na svu dotičnu električnu opremu koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(3) Nadležno inspekcijsko tijelo o tome odmah obavještava Komisiju i ostale države članice. Navedena informacija uključuje sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju dotične električne opreme, njezina podrijetla i opskrbenog lanca, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

## članak 21.

### *Formalna nesukladnost*

(1) Ne dovode li u pitanje članak 19. ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo će od dotičnog gospodarskog subjekta zahtijevati otklanjanje nesukladnosti ako utvrdi jedno od sljedećeg:

1. oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 17. ovoga Pravilnika;
2. oznaka CE nije stavljena;
3. EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;
4. EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;
5. tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;
6. podaci iz članka 6. stavka 8. ili članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika nedostaju, netočni su ili nepotpuni;
7. nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev iz članka 6. ili članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničilo ili zabranilo stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu ili kako bi osiguralo njezin povrat ili povlačenje s tržišta.

## članak 22.

### *Prijelazne odredbe*

Ne smije se spriječiti stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržište, koja je obuhvaćena Pravilnikom o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010), a u skladu je s tim Pravilnikom i stavljena na tržište prije 20. travnja 2016.

## članak 23.

### *Stavljanje izvan snage*

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010).

lanak 24.

*Stupanje na snagu*

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/28

Broj: 526-03-01-01/1-16-06

Zagreb, 26. travnja 2016.

Ministar

Tomislav Paneni , v. r.

## DODATAK I.

### BITNI ELEMENTI SIGURNOSNIH ZAHTEJEVA ZA ELEKTRICNU OPREMU NAMIJENJENU ZA UPORABU U ODREĐENIM NAPONSKIM GRANICAMA

#### 1. Opći uvjeti

- temeljne značajke, riječi i poznavanje i poštivanje osigurati da se električna oprema upotrebljava sigurno i za namjene za koje je izrađena, označavaju se na električnoj opremi ili, ako to nije moguće, u popratnom dokumentu;
- električna oprema i svi njezini sastavni dijelovi proizvode se tako da osiguravaju sigurno i pravilno sastavljanje i spajanje;
- električna oprema oblikuje se i proizvodi tako da se osigurava zaštita od opasnosti iz točaka 2. i 3. ovoga Dodatka pod uvjetom da se ta oprema upotrebljava za namjene za koje je izrađena i da se prikladno održava.

#### 2. Zaštita od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme

Tehničke mjere određene su u skladu s točkom 1. kako bi se osiguralo da:

- osobe i domaće životinje budu odgovarajuće zaštićene od opasnosti fizičkih ozljeda ili druge štete koju može izazvati izravan ili neizravan dodir;
- ne nastaju temperature, lukovi ili zračenja koji mogu prouzročiti opasnost;
- osobe, domaće životinje i imovina budu odgovarajuće zaštićeni od neelektričnih opasnosti za koje se iz iskustva zna da ih izaziva električna oprema;
- izolacija bude primjerena predvidljivim uvjetima.

#### 3. Zaštita od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu

Tehničke mjere utvrđuju se u skladu s točkom 1. ovoga Dodatka, kako bi se osiguralo da električna oprema:

- ispunjava mehaničke zahtjeve tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;
- bude otporna na nemehaničke utjecaje u okruženim uvjetima okoliša tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;
- ne ugrožava osobe, domaće životinje i imovinu u predvidljivim uvjetima preopterećenja.

## **DODATAK II.**

### **OPREMA I POJAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE OVAJ PRAVILNIK**

- Elektri na oprema za uporabu u eksplozivnoj atmosferi
- Elektri na oprema za radiologiju i medicinske svrhe
- Dijelovi elektri ne opreme za teretna i osobna dizala
- Mjerila elektri ne energije
- Utika i i uti nice za ku nu uporabu
- Upravlja ki ure aji za elektri ne ograde
- Radioelektri ne smetnje
- Specijalizirana elektri na oprema za uporabu na brodovima, zrakoplovima ili željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila me unarodna tijela u ijem radu sudjeluju države lanice.
- Oprema za ocjenjivanje izra ena po mjeri, isklju ivo namijenjena za uporabu stru njaka na mjestima za istraživanje i razvoj i u te svrhe.

## DODATAK III.

### MODUL A

#### UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

**1. Unutarnja kontrola proizvodnje** je postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. ovoga Dodatka te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotična električna oprema ispunjava zahtjeve iz ovoga Pravilnika koji se na nju primjenjuje.

#### 2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti električne opreme s odgovarajućim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehnička dokumentacijom određuju se mjerodavni zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, konstruiranje, proizvodnju i rad električne opreme. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

- opisi i opis električne opreme,
- idejni projekt i radioničke nacрте, te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,
- opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacрта i shema te rada električne opreme,
- popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi koji su referencijski podaci objavljeni u Službenom listu Europske unije ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo sigurnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme ili međunarodne ili nacionalne norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni,
- rezultate projektnih proračuna, obavljenih ispitivanja itd., te
- izvješća o ispitivanjima.

#### 3. Proizvodnja

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost proizvedene električne opreme s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. ovoga Dodatka te sa zahtjevima ovog Pravilnika koji se na njih primjenjuje.

#### 4. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1 Proizvođač mora staviti oznaku CE na svaku pojedinačnu električnu opremu koja zadovoljava primjenjive zahtjeve ovoga Pravilnika.

4.2 Proizvođač mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za uzorak proizvoda i uvati je zajedno s tehničkom dokumentacijom kako bi je mogao dati na raspolaganje nadležnom inspekcijskom tijelu još 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište. EU izjavom o sukladnosti utvrđuje se električna oprema za koju je ta izjava bila sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima za nadzor tržišta.

## 5. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.



## **DODATAK IV.**

### **EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)**

1. Uzorak proizvoda/proizvod (broj proizvoda, tipa, šarže ili serijski broj):
2. Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
3. Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.
4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme koja omogućava sljedivost. Može uključivati dovoljno jasnu sliku u boji ako je potrebno za identifikaciju električne opreme):
5. Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:
6. Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:
7. Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):